



Er velegnet, når du vil styre en anordning fra radio og har brug for et maksimum på 3 funktioner, hvor én funktion ad gangen skal bruges. For eksempel, når du ønsker at åbne eller lukke en dør eller tænde/slukke en lampe. Med T20 har du flere forskellige muligheder. Du kan styre op til 1.000 objekter med samme sender, for eksempel 1.000 porte. Hvis mere end én person skal kunne styre det program, kan du programmere op til 60 sendere til én modtager. T20 sender på 433,92 eller 869,85 mHz. Det er omkostningseffektiv og let at bruge systemet, der er nemt at installere.



T20TX-01SHL/SHM, T20TX-03 SHL/SHM eller T20TX-06 SHL/SHM

Vægt	~40 g (inkl. batteri)
Mål	~40 x 84 x 16 mm
Tætningsgrad	IP40
Funktioner	1, 3 eller 6
Temperatur	-15°C til +55°C
Forsyningsspænding	Uskiftelige 3V batteri type: CR2430 (batterie shift en gang om året med normal brug)
Ungangseffekt	Ca. 7 mW
Strømforbrug	Ca. 18 mA

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst